





Mater View max™ SWITCH KVM USB & PS/2 CS1754 / CS1758 4 / 8-PORTE www.aten.com

Installazione

Assicuratevi che l'alimentazione di tutti i dispositivi che collegherete sia stata spenta e che tutti i dispositivi sull'installazione siano ben collegati a terra.

1. Collegare tastiera USB, mouse USB, monitor, microfono e casse nelle porte USB della Console che si trovano sul pannello posteriore dell'unità.

2. Con un set di cavi KVM, collegare il connettore custom SPHD in una qualsiasi porta CPU dello switch e collegare i cavi del microfono in dotazione e delle alle prese corrispondenti microfono e altoparlante della Porta CPU.

3.Per una connessione USB collegare i cavi USB, video, microfono e casse nelle porte rispettive sul computer.

Per una connessione PS/2 collegare i cavi di tastiera, mouse, video, microfono e casse nelle porte rispettive sul computer.

4. Se si sceglie di usare l'alimentazione esterna, inserire il cavo dell'adattatore di corrente nella presa di alimentazione dello switch, poi inserire l'adattatore di corrente in una sorgente AC.

Funzionamento

Manuale:

Premere lo switch di selezione della porta sul pannello frontale dell'unità.

Hotkey (tasti rapidi):

1. Tenere premuto Bloc Num
2. Tenere premuto Meno
3. Lasciare Bloc Num
4. Immettere il numero di ID della porta

OSD:

1. Per richiamare l'OSD (On Screen Display), battere [Bloc Scorr] o [Ctrl] [Ctrl] due volte.

2. Navigazione OSD:

- Per andare su o giù lungo la lista una linea alla volta, cliccate i simboli triangolari giù e su (▲▼) usate i tasti freccia su e giù. Se ci sono più voci di quante ne possono apparire sullo schermo, lo si

può far scorrere per visualizzarle.

- Per andare su o giù lungo la lista una schermata alla volta, cliccate i simboli freccia su e giù (↑↓), o usate i tasti [Pg Su] e [Pg Giù]. Se ci sono più voci di quante ne possono apparire sullo schermo, lo si può far scorrere per visualizzarle.
- Per attivare una porta, fateci doppio clic, o muoveteci sopra la barra di selezione e poi premete [Invio].
- Dopo qualsiasi azione, si ritorna automaticamente al livello del menù superiore.

マスタービューマックス CS1754 / CS1758 4 / 8 ポートUSB & PS/2 KVMスイッチ www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811

インストール

今から接続する機器全てに電源が入っていないこと、また、それぞれに適切なアースが取り付けられていることを確認してください。

1. USBキーボード、USBマウス、モニター、マイクロフォン、及びスピーカーをKVMスイッチのリアパネルに有るコンソールUSBポートに接続してください。

2. KVMケーブルセットを使用して、SPHDコネクタをKVMスイッチの空いているCPUポートに挿し込み、マイクロフォンとスピーカーケーブルをCPUポートの対応するマイクロフォンとスピーカージャックに挿し込んでください。

3. USB接続については、USB、モニター、マイクロフォン及びスピーカーケーブルをコンピューターの対応するポートにそれぞれ挿し込んでください。

PS/2接続については、キーボード、マウス、モニター、マイクロフォン及びスピーカーをコンピューターのそれぞれ対応するポートに挿し込んでください。

4. 外部電源を使用される場合は、ACアダプターケーブルをKVMスイッチの電源ジャックに挿し込んでから、アダプターを電源コンセントに挿し込んでください。

Mater View™ max CS1754/CS1758 4/8 Port USB & PS/2 KVM 스위치 www.aten.com Phone: +82-2-467-6789

설치방법

모든 장치의 전원을 해제하고, 접지상태를 확인하십시오.

1. 장치의 후면패널에 있는 콘솔 USB포트로 USB키보드, USB마우스, 모니터, 마이크로폰, 스피커를 연결하십시오.

2. KVM 케이블을 사용하여 SPHD 커넥터를 스위치의 CPU포트로 연결하고, CPU포트와 연결되어 있는 마이크로폰과 스피커잭으로 해당 마이크로폰과 스피커의 케이블을 연결하십시오.

3. USB의 연결의 경우 컴퓨터의 해당포트로 USB, 비디오, 마이크로폰과 스피커 케이블을 연결하십시오.

PS/2의 연결의 경우 컴퓨터의 해당포트로 키보드, 마우스, 비디오, 마이크로폰, 스피커 케이블을 연결하십시오.

4. 외부전원을 사용할 경우 전원아답터를 스위치의 파워잭으로 연결한 후, 전원아답터를 AC전원소스로 연결하십시오.

사용방법

수동 실행:

장치의 정면패널에 있는 포트선택 스위치를 직접 누릅니다.

핫키모드(HKM) 실행:

1. <Num Lock>키를 누른 채로,

2. <->키를 눌렀다 뗐 후,
3. <Num Lock>키에서 손을 뗍니다.
4. 컴퓨터의 포트 ID 넘버를 입력합니다.

OSD(On Screen Display) 실행:

1. [Scroll Lock] 또는 [Ctrl]키를 두 번 누르십시오.

2. OSD 사용

- 리스트를 한번에 한 줄씩 올라가거나 내려가기 위해서는 OSD화면에 있는 UP 또는 DOWN 삼각형 마크 (▼▲) 를 클릭 하거나 키보드의 Up 또는 Down 화살표를 누른다.
- 리스트를 한번에 한 화면씩 올라가거나 내려가기 위해서는 OSD화면에 있는 UP 또는 DOWN 화살표 마크 (↑↓) 를 클릭 하거나 키보드에 있는 [Pg Up]

또는 [Pg Dn] 키를 누른다.

- 포트를 선택 하기 위해서는 선택하고자 하는 포트를 더블 클릭 하거나 하이라이트 바를 선택하고자 하는 포트에 이동 후, [Enter]키를 누른다.
- 실행완료 후, OSD메뉴는 자동으로 한 레벨 상위의 메뉴로 돌아 간다.

Mater View™ max CS1754/CS1758 4埠/8埠 USB & PS/2 切换器快速安装卡 www.aten.com 技术支持：+86-400-810-0-810

安装

请先关闭所有计算机设备之电源，并且确定所欲连接设备之地线已接受。

1. 将你的USB键盘和鼠标,屏幕,麦克风,和扬声器插入位于后板的控制端连接口。

2. 将你的KVM Cable 的 SPHD 的连接头插入切换器中没有被占用的计算机连接端口。也将麦克风和扬声器的连接线插入计算机端的麦克风和扬声器的连接口。麦克风和扬声器的连接线必须要插在同一个计算机接口 (例如:全部都在第 1 口或者是全部都在第 2 口)

3. USB连接的部分，要把USB，视频，麦克风和扬声器的连接线插入计算机端的连接端口。

PS/2连接的部分，要把键盘鼠标，视频，麦克风，扬声器的连接线插入计算机端的连接端口。

4. 如要使用外接电源，将电源适配器插入切换器的电源埠。

操作

手动切换选择

以切换器前面板上的任何一按钮来选择所欲连接的任一计算机，当LED灯亮起显示对应连接的计算机已开机或是已被KVM选择。

热键选择

1. 压和按住<Num Lock> 键
2. 压和放掉 <-> 键

3. 最后放掉 <Num Lock> 键
4. 启动热键模式然后按下欲切换的计算机埠号码如 (1, 2, 3, 或 4)。

OSD

1. 轻敲 [Scroll Lock] 键或 [Ctrl] 键两次以启动OSD模式。

2. OSD执行说明:

- 你可以移动上下三角形键 (▼▲)、上下箭键 (↑↓) 或使用键盘上 [Pg Up] 及 [Pg Dn]键，以上下移动同一栏的选单。如果同一时间在屏幕上有出现多于一页的选择，则画面将出现滚动条。
- 欲选择接口，可以点选其画面中连接端口使用鼠标连续敲击两下，或将光标移动到其连接端口然后按下Enter键。
- 在执行任何活动后，你可以自动的回到上一层目录。

热键選擇

1. 壓和按住<Num Lock> 鍵
2. 壓和放掉 <-> 鍵
3. 最後放掉 <Num Lock> 鍵
4. 啟動熱鍵模式然後按下欲切換的電腦埠號碼如 (1, 2, 3, 或 4)。

OSD

1. 輕敲 [Scroll Lock] 鍵或 [Ctrl] 鍵兩次以啟動OSD模式。

2. OSD執行說明:

- 你可以移動上下三角形鍵 (▼▲)、上下箭頭 (↑↓) 或使用鍵盤上[Pg Up] 及 [Pg Dn]鍵，以上下移動同一欄的選單。如果同一時間在螢幕上有出現多於一頁的選項，則畫面將出現捲軸。

- 欲選擇連接埠，可以點選其畫面中連接埠使用滑鼠連續敲擊兩下，或將游標移動到其連接埠然後按下Enter鍵。
- 在執行任何活動後，你可以自動的回到上一層目錄。

安裝

請先關閉所有電腦設備之電源，並且確定所欲連接設備之地線已接受。

1. 將你的USB 鍵盤和滑鼠,螢幕,麥克風,和喇叭插入位於後板的控制端連接埠。

2. 將你的KVM Cable 的 SPHD 的連接頭插入切換器中没有被佔用的電腦連接埠。也將麥克風和喇叭的連接線插入電腦端的麥克風和喇叭的連接埠。麥克風和喇叭的連接線必須要插在同一個電腦連接埠（例如:全部都在第 1 埠或者是全部都在第 2 埠）

3. USB 連接的部分，要把USB，視訊，麥克風和喇叭的連接線插入電腦端的

連接埠。PS/2連接的部分，要把鍵盤滑鼠，視訊，麥克風，喇叭的連接線插入電腦端的連接埠。

4. 如要使用外接電源，將電源變壓器插入切換器的電源埠。

操作

手動切換選擇

以切換器前面板上的任何一按鈕來選擇所欲連接的任一電腦，當LED燈亮起顯示對應連接的電腦已開機或是已被KVM選擇。