

VS0801H

8 埠 HDMI 影音切換器

● 隨著愈來愈多 HDMI 設備進入家庭劇院市場，對於能隨時切換不同 HDMI A/V 訊號來源的需求變得日趨重要。VS0801H - 8 埠 HDMI 影音切換器，提供簡便且經濟實惠的方式為您的家庭劇院系統擴充 HDMI 功能。VS0801H 能讓用戶輕鬆的在 8 組連接至 HDMI 顯示設備的 HDMI A/V 訊號來源之間輕鬆切換（例如 HD 攝錄影機或衛星接收機上盒、HD-DVD 播放器、高清藍光播放器、家庭劇院 PC、獨立串流媒體播放器、遊戲機等）。

使用者可以透過 VS0801H 的專屬遙控器與方便的前端面板按鍵，快速且輕鬆的在 HDMI 訊號來源間進行切換，同時，其前端面板 LED 指示燈會顯示訊號來源設備的狀態。此外，對於完整的系統與設備整合，透過 VS0801H 內建的雙向 RS232 序列遠端連接埠，用戶可以採用高階控制器、PC、及 / 或家庭自動化 / 家庭劇院軟體控制 VS0801H 切換器。



產品特性

- 多達 8 組 HDMI 影音訊號來源連接至一台 HDMI 顯示設備
- 透過前端面板按鍵或紅外線遙控器，快速且簡單的在 HDMI 影音訊號來源間進行切換
- 內建雙向 RS232 序列連接埠，可用於高階系統控制
- 支援 Dolby True HD 與 DTS HD Master Audio
- 高達 60Hz 更新率
- 長距離訊號傳輸 - 最遠達 20 公尺 (24 AWG)
- 高視訊解析度 - HDTV 解析度 480p、720p、1080i 與 1080p (1920x1080)；VGA、SVGA、SXGA、UXGA 與 WUXGA(1920x1200)
- 內建雙向 RS232 序列連接埠，可用於高階系統控制 *
- HDMI (3D、Deep Color)
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體
- 相容於 DDC 規格
- 符合 HDMI 規格與 HDCP 1.1 標準
- Consumer Electronics Control (CEC) 可讓已連結的 HDMI 設備相互溝通並回應遙控訊號
- 支援 1080p 顯示時，訊號傳輸速率高達 2.25Gbits
- 全金屬殼設計
- 電源開啓偵測 - 若其中一台 HDMI 來源端裝置的電源關閉，VS0801H 會自動切換至下一台電源開啓的裝置
- 輕鬆實惠的為您的家庭劇院系統增加 8 組 HDMI 輸入
- 機架式設計

* 注意：VS0801H AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網站 (www.aten.com.tw) 下載使用



產品規格

功能			VS0801H
顯示器連接數			1
連接埠	設備	HDMI 輸入	8 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	顯示器	HDMI 輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	RS232 連接埠		1 x DB-9 母頭 (黑)
	電源		1 x DC Jack
LED 指示燈	已選擇		8 (綠)
視訊解析度			HDTV 解析度 480p、720p、1080i、1080p(1920x1080)； VGA、SVGA、SXGA、UXGA 與 WUXGA(1920x1200)
耗電量			DC5.3V,3.71W
作業環境	操作溫度		0-50℃
	儲存溫度		-20-60℃
	溼度		0-80% RH，無凝結
機體屬性	外殼		金屬
	重量		1.75 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		43.70 x 15.97 x 4.40 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 05/2014 V9.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.