

VGA to HDMI 컨버터(with 오디오) VC180

VC180는 스테레오 VGA-HDMI 변환기로 스테레오 음질의 HDMI 출력 디스플레이에서 VGA 소스 데이터를 볼 수 있습니다. VGA 포트 또는 전원 아답터의 이중 전원을 사용합니다. VC180은 VGA 포트에서 전원을 공급 받습니다. 소스 장치가 전원을 공급할 수 없는 경우에는 전원 아답터를 사용하여 VC180을 전원에 연결합니다. 컴팩트한 VC180은 소프트웨어 없이도 편리하게 설치할 수 있어 유연한 사용이 가능합니다. 간단하게 하드웨어를 연결하여 쉽게 사용하십시오.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



제품 특징

- VGA 신호를 HDMI 신호로 변환
- 아날로그 스테레오 오디오 입력 지원
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1080p, WUXGA
- 화면 위치 저장 버튼 - 화면 위치 설정이 각 출력 해상도에 맞게 저장
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac
- 듀얼 전원 소스 지원 - VGA 포트 혹은 전원 아답터 (아답터는 VGA 포트에서 충분히 전원을 공급받을 수 없는 경우에 해당)
- 비디오 입력 신호 자동 감지
- LED 상태 표시
- HDMI 호환
- 작고 가벼운 사이즈
- 소프트웨어 필요 없음 - 호환성 및 설치 문제 없음



제품 사양

		VC180
커넥터	비디오 입력	1 x HDB-15 Female (Blue)
	오디오 입력	1 x 3.5 mm Stereo Audio (Green)
	HDMI 출력	1 x HDMI Type A Female (Black)
	전원	1 x DC Jack
LED	전원	1 (Green)
	온라인	1 (Blue)
비디오		최대 1920 x 1200 @ 60 Hz
소비 전력		DC5.3V, 3.2W
사용 환경	사용 온도	0 ~ 50° C
	보관 온도	-20 ~ 60° C
	습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	0.15 kg
크기 (L x W x H)		7.90 x 7.46 x 2.44 cm

* 제품 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

